

AMPLIFICATEURS MULTIBANDES

AMPLIFICATEUR LARGE BANDE

AM124 - AM340 - AM440



- Ces types d'amplificateurs conviennent à l'amplification terrestre dans des moyennes et grandes installations.
- Boîtier aluminium
- Téléalimentation pour préamplificateur
- Alimentation à haut rendement
- Sortie test
- Taille compacte
- Classe A
- Fabriqué en Europe

AM124



AM340



AM440



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES :

REFERENCE		AM124		AM340			AM440			
Code		3124		3340			3440			
Entrées		Voie directe	Voie de retour	FM	BIII-DAB	UHF	FM	BIII-DAB	UHF1	UHF2
Bande passante	MHz	88-862	5-65	88-108	170-250	470-694	88-108	170-250	470-694	470-694
Gain	dB	38	20	30	30	42	30	30	37	37
Réglage	dB	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18	0-18
Niveau de sortie DIN45004B	dBuV	119		119			119			
Affaiblissement de réflexion	dB	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10	>10
Facteur de bruit	dB	6		6			9.5			
Sortie test	dB	Entrée : -30	Sortie : -30	-30			-30			
Secteur	Vac	230 +/- 10%		230 +/- 10%			230 +/- 10%			
Passage de courant préamplificateur	mA	-				100			100*	100*
Poids	kg	0.87		0.95			0.95			
Code EAN		5420037631247		5420037633401			5420037634408			

* Max UHF1 + UHF2 = 150 mA

*Les caractéristiques techniques, descriptions et photographies peuvent changer sans préavis.

*Les produits sont conformes aux exigences du marquage CE. La déclaration de conformité est disponible sous simple demande.